CÁMARA DE SEGURIDAD INALÁMBRICA CON AUDIO
LW2277
GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Instrucciones iniciales

Este sistema viene con los siguientes componentes:

1 cámara inalámbrica
1 receptor inalámbrico
1 antena para la cámara
1 antena para el receptor
2 adaptadores de corriente
(para la cámara y el receptor)
1 adaptador de RCA a BNC
1 llave hexagonal
1 kit de montaje para la cámara
1 cinta de doble cara para el receptor
1 manual de instrucciones

Consejos de instalación

- Antes de instalar definitivamente su cámara:
  - Planifique cuándo y cómo quiere que esté ubicado.
  - Determine dónde se realizará el tendido del cable que conecta la cámara con el adaptador de corriente.
  - Verifique el rendimiento de la cámara, para ellos, observe la imagen en un monitor cuando la cámara esté instalada en el lugar donde se quedará de manera permanente.
- Evite instalar la cámara dónde la señal inalámbrica pase por una estructura de cemento, de concreto o de metal. Esto reducirá el alcance de la transmisión.

A. Instalación de la cámara

1 Monte la cámara en la pared o el techo usando los tornillos incluidos. Use los anclajes incluidos según sea necesario.



Para uso en exteriores, se recomienda su instalación en una ubicación resguardada.

NOTA:

Si pasa los cables a lo largo de la pared o del techo, debe pasarlos a través de la ranura para el cable en la base. Esto hará que la base de la cámara quede al ras de la pared o del techo.

2 Ajuste la posición y el ángulo de la cámara hasta lograr la visión deseada:

Gire el anillo de ajuste para fijar/aflojar la conexión del soporte. Ajuste la posición horizontal de la cámara.



Afloje el tornillo inferior con la llave hexagonal para ajustar la posición vertical de la cámara.

Afloje el tornillo superior con la llave hexagonal para rotar la carcasa de la cámara.

3 Atornille la antena a la parte trasera de la cámara.

4 Conecte el adaptador de alimentación a la cámara. Conecte el adaptador de alimentación a una toma de corriente de 120 V CA.

5 Retire la película protectora del lente de la cámara.

B. Conexión al DVR

1 Atornille la antena a la parte trasera del receptor.

2 Conecte el adaptador de RCA a BNC (incluido) al cable amarillo de video. Conecte el cable amarillo de video a la entrada de video BNC en su dispositivo de grabación.

VIDEO (amarillo)

3 Conecte el cable blanco de entrada de audio a la entrada de audio de su dispositivo de grabación.



AUDIO (blanco)

ATENCIÓN: El número o el nombre de entrada del audio debe coincidir con el de la entrada de video donde conecta la entrada de video (p.ej. Entrada de video 1 y Entrada de audio 1).

4 Conecte el cable de alimentación del receptor al adaptador de corriente. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente o regulador de tensión.

5 **OPCIONAL:** Use la cinta de doble cara para sujetar firmemente el receptor a una superficie plana.

OPCIONAL: Conexión al televisor

Conecte el cable amarillo de entrada de video a la entrada de video de su televisor. Conecte el cable blanco de entrada de audio a la entrada de audio de su televisor.

ATENCIÓN: El número o el nombre de entrada del audio debe coincidir con el de la entrada de video donde conecta la entrada de video (p.ej. Entrada de video 1 y Entrada de audio 1).



VIDEO (amarillo)

AUDIO (blanco)

Instalación de múltiples cámaras inalámbricas

Si instala múltiples cámaras inalámbricas digitales de seguridad en el mismo ambiente, mantenga al menos 2 ft/0.6 m entre los receptores para optimizar el rendimiento de la cámara.

NOTA: No se recomienda instalar más de 4 cámaras inalámbricas digitales de seguridad en el mismo ambiente; esto con el fin de mantener un rendimiento óptimo de la tasa de fotogramas.

¿Necesita extender el alcance inalámbrico? Consulte el manual de instrucciones para obtener más detalles.

REGÍSTRESE AHORA PARA RECIBIR 3 MESES DE GARANTÍA EXTENDIDA

www.lorextechnology.com/warranty

Todo está en la Web

Para conocer información detallada de la configuración, consulte el manual de instrucciones. Para obtener más información y adquirir accesorios, visite nuestro sitio web.

www.lorextechnology.com/support

LOREX® VEA SU MUNDO®

Las imágenes de la cámara blanca en las instrucciones se presentan exclusivamente con fines ilustrativos.

www.lorextechnology.com